

プレス加工に確かな信頼性をプラスする!
Add High Reliability for the Press Stamping!

NEW SELBER BC

RM-2902



マルチカウンターユニット / Multi-Counter Unit

特徴 / Characteristic

Nカット2CH、プリセット、トータルカウンタ搭載
7種内蔵カウンタ付き、30項目以上設定多様化
ガイド機能付き設定簡単、テンプレート6セット準備
設定記録機能搭載(99設定)
演算機能: 加減乗算機能

N-cut 2CH, Preset, Total counter
7 built-in counter with more than 30 items setting
Simple setting with guide function, 6 template sets
Set memory function: 99 sets
Arithmetic Function: Addition, Subtraction, Multiplication

RIKEN KEIKI NARA MFG. Co., Ltd.

項目 / Item	仕様 / Specifications
名称 / Name	NEW SELBER BC
型式 / Model	RM-2902
電源電圧 / Electric power supply	DC 12V ~ DC 24V
消費電流 / Power consumption	0.2A (DC 12V), 0.1A (DC 24V)
入力信号 / Signal input	2CHフォトカップラ受け / 2CH photocoupler suffer (無電圧接点または、NPNトランジスタオープンコレクタ入力) (No voltage contact input or NPN transistor open collector input)
出力信号 / Signal output	2CHリレー出力 (A接点または、B接点) / 2CH relay output (A or B contact) AC 250V (2A抵抗負荷) 以下 / AC 250V (2A resistance load) and under
表示部 / Display	LEDセグメント表示 / LED segment display TOTAL/PRESET-COUNT 7桁 / 7 digits PRESET 7桁 / 7 digits N-COUNT 7桁 / 7 digits N-CUT 7桁 / 7 digits
最大回転数 / Max. speed capacity	3000 SPM
寸法 / Dimension (mm)	120(W) × 90(H) × 140(D) 突起物含まない / without convex part.

※仕様・特徴は、予告なく変更する場合があります。

※Anything documented will be changed in a future release of this specification & characteristic WITHOUT NOTICE.

他機種との組合せ例

Combination with other Models



NEW SELBER BX+BC
RM-2402 + RM-2902



NEW SELBER BL+BC
RM-2104 + RM-2902



NEW SELBER BM+BC
RM-2704 + RM-2902



●製造・販売元

株式会社理研計器奈良製作所

〒633-0054 奈良県桜井市阿部49-1
TEL.0744-43-0051 FAX.0744-43-0056
問い合わせ窓口 営業技術部 営業課

RIKEN KEIKI NARA MFG. Co., Ltd.

49-1, Abe, Sakurai-shi, Nara 633-0054, JAPAN
TEL. +81-744-43-0051 FAX. +81-744-43-0056
URL <http://www.rikenkeikinara.co.jp/>

